

VL-M3

Enceintes de monitoring actives



Les VL-M3 sont des enceintes de monitoring très compactes, convenant parfaitement comme extension à des ordinateurs, à des enregistreurs multipistes, ou à tout lecteur de musique portable. Elles sont de type bass reflex, intègrent chacune un haut-parleur large bande de 76 mm de diamètre, et sont alimentées par un amplificateur de 24 Watts intégré dans l'enceinte gauche. L'entrée stéréo au niveau ligne s'effectue sur connecteur RCA (cinch), et la liaison entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite utilise des borniers.

Les VL-M3 offrent une réponse en fréquence étendue pour leurs dimensions compactes, et possèdent un réglage de volume permettant de régler facilement le niveau sonore. Elles sont livrées avec leur adaptateur secteur et leur câble haut-parleur.

Fonctionnalités principales

- **Enceintes amplifiées stéréo, pratiques et compactes**
- **Idéales pour écouter dans de bonnes conditions les sons issus de votre ordinateur, de votre enregistreur multipiste ou de votre lecteur de musique portable**
- **Composants de haute qualité sonore, faible encombrement**
- **Une enceinte active, intégrant l'amplificateur stéréo 2 x 12 Watts, une enceinte passive**
- **Haut-parleur 76 mm large bande**
- **Coffret de type Bass Reflex**
- **Entrée ligne stéréo sur connecteurs RCA (cinch)**
- **Borniers pour interconnexion des deux enceintes**
- **Réglage de volume et interrupteur secteur sur le panneau arrière**
- **Alimentation par adaptateur secteur (livré)**
- **Livrées avec câble audio (mini-jack stéréo vers RCA) et câble enceinte**

Specifications

Puissance de sortie de l'amplificateur	2 x 12 Watts
Diamètre et type du transducteur	76 mm, large bande
Charge	Coffret de type Bass Reflex
Réponse en fréquence (amplificateur)	46 Hz – 20 kHz, +0/-3 dB
Réponse en fréquence (transducteur)	105 Hz – 20 kHz
Niveau nominal d'entrée	-6 dBV (0,5 V eff.)
Connecteur d'entrée	RCA (cinch)
Impédance d'entrée	5 kohms
Alimentation	Adaptateur secteur (Tascam PS-1818)
Tension secteur	100 à 240 Volts, 50/60 Hz
Tension de sortie de l'adaptateur	18 Volts continus
Intensité de sortie de l'adaptateur	1,8 A
Consommation	35 W
Dimensions (L x H x P)	100 mm x 152 mm x 126 mm
Poids	
Enceinte gauche (active)	1,2 kg
Enceinte droite (passive)	1,1 kg

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2010-10-07 14:42:26 UTC