

Portastudio Porta-02 MkII



Das Porta-02 MkII ist Mitglied der neusten Generation preisgünstiger und leicht zu bedienender 4-Spur-Kassettenrecorder von Tascam. Über 1.000.000 Portastudios sind seit ihrer Einführung verkauft worden – Beweis genug für eines der beliebtesten Mehrspursysteme, die jemals entwickelt wurden. Das Porta-02 MkII ist das perfekte Werkzeug für Musiker, Songwriter und Recording-Einsteiger, die ihre Ideen ganz einfach auf Band bringen wollen, ohne sich mit zu viel Technik zu belasten.

Ausstattungsmerkmale

die perfekte Einführung in die Mehrspurtechnik und ein praktisches „Notizbuch“ für Komponisten
4,8 cm/s Bandgeschwindigkeit bedeutet, dass Sie auch Ihre normalen Stereobänder abspielen und Ihre eigenen Kompositionen über Ihre HiFi-Anlage zu Hause oder im Auto wiedergeben können.

integrierte Mic/Line-Eingänge für Keyboards, Mikrofone, Gitarren, Drumcomputer und die meisten anderen Musikquellen

spezieller Gitarreneingang für direkten Anschluss einer E-Gitarre

einfache 4-Spur-Aufnahmen mit wählbarer Kanal-Spur-Zuweisung, Aufnahme auf bis zu zwei Spuren gleichzeitig

Legen Sie eine normale Audiokassette ein, schließen Sie Mikrofon, Instrument oder Drumcomputer an, aktivieren Sie eine Spur und beginnen Sie einfach mit der Aufnahme! Nachdem Sie die erste Spur aufgenommen haben, spulen Sie das Band zurück, aktivieren Sie die nächste Spur und nehmen Sie weiter auf, während Sie die erste Spur abhören. Das ist echte Mehrspuraufnahme – ein Verfahren, das heute in jedem Aufnahmestudio rund um die Welt zum Einsatz kommt. Zeichnen Sie bis zu vier Spuren auf, und Sie haben den Anfang eines ersten großen Songs!

einfach zu bedienendes 4-Kanal-Mischpult zum Abmischen und Aufnehmen auf einen Stereo-Kassettenrecorder oder zur Wiedergabe über die Heim-Stereoanlage

elegant, kompakt und leichtgewichtig – ein Studio in Ihrer Hand

in Deutschland nur in blau erhältlich

Sie können sowohl Mikrofone als auch Line-Signalquellen (Instrumente, CD-Player, Kassettenrecorder usw.) mit dem Porta-02 MkII verbinden, und es gibt einen Eingang, der speziell für das Signal einer elektrischen Gitarre ausgelegt ist.

Wenn Sie nach der schnellen, preiswerten Möglichkeit suchen, Ihre Kreativität im Moment der Inspiration festzuhalten – mit dem Porta-02 MkII von Tascam haben Sie die Lösung bereits gefunden.

TASCAM

Portastudio Porta-02 MkII

Das 4-in-2-Mischpult bietet Pegel- und Panoramaregler für jede Spur.

Mit den linearen Fadern steuern Sie die Signalpegel bei der Aufnahme, die Sie mit Hilfe der 4-fachen LED-Anzeigen kontrollieren – bis zu zwei Spuren können Sie gleichzeitig bespielen.

Bei der Wiedergabe stellen Sie den Pegel jeder Spur ein, um die gewünschte Mischung herzustellen, und mit den Panoramareglern bestimmen Sie die Lage jeder Spur im Stereobild.

Der Kopfhörerregler erlaubt Ihnen, eine Summenmischung der abgespielten oder aufgenommenen Spuren zu hören, die sich bei Bedarf auch auf Mono umschalten lässt.

Kassetten	Compact-Kassette C-30/60/90 70µs Hi-Bias (CrO2)
Spurformat	4 Spuren, 4 Kanäle
Köpfe	4-kanalige Aufnahme/Wiedergabe (Permalloy)
.....	4-kanaliges Löschen (Ferrit)
Motoren	DC-Motor
Bandgeschwindigkeit	4,76 cm/s
Gleichlaufschwankungen	0,18%
Spulzeit	ca. 120 s mit C-60
Frequenzbereich, gesamt	50 Hz - 12,5 kHz, ±3 dB
Verzerrung (THD)	3,0% (bei 400 Hz, -10 dB)
Fremdspannungsabstand, gesamt	43 dB
Kanaltrennung	40 dB (bei 1 kHz)
Löschdämpfung	65 dB (bei 1 kHz)

ANSCHLÜSSE

MIC/LINE	2 x 6,3-mm-Klinke
Eingangsspegel	-50 dBV (TRIM max.) bis -10 dBV (TRIM min.)
Eingangsimpedanz	50 kΩ
GITARRENEINGANG	6,3-mm-Klinke
Eingangsspegel	-50 dBV (TRIM max.) bis -10 dBV (TRIM min.)
Eingangsimpedanz	1 MΩ
LINE-AUSGANG	2 x Cinch
Nominalpegel	-10 dBV
Nominale Lastimpedanz	10 kΩ
KOPFHÖRERAUSGANG	6,3-mm-Stereoklinke
max. Ausgangsleistung	2 x 60 mW
Nominale Lastimpedanz	30 Ω

STROMVERSORUNG UND SONSTIGE DATEN

Netzspannung	12 V, 500 mA, über mitgelieferten PS-P2 Netzadapter
Leistungsaufnahme	7 W
Gewicht	1,5 kg
Abmessungen (B x H x T)	305 mm x 80 mm x 205 mm



Ausgänge zum
Überspielen einer
Mischung auf einen
Stereorecorder oder
zum Einspeisen in die
Aux-Eingänge einer
Heim-Stereoanlage

TEAC CORPORATION 3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan Phone: (0422)-52-5082
TEAC AMERICA, INC. 7733 Telegraph Road, Montebello, CA 90640 U.S.A. Phone: 323-726-0303
TEAC CANADA LTD. 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Phone: 905-890-8008
TEAC MEXICO, S.A. de C.V. Campestros No. 184, Colonia Granjas Esmeralda, Delegacion Iztapalapa C.P. 09810 Mexico, D.F. Mexico Phone 52 (5) 581-5100
TEAC UK LIMITED 5 Marlin House, The Croxley Centre, Watford, Herts., WD1 8YA, U.K. Phone: 01923-819630
TEAC DEUTSCHLAND GmbH Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany Phone: 0611-71580
TEAC FRANCE S.A. 17 Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France Phone: 01 42 37 01 02
TEAC BELGIUM NV/SA P.A. TEAC NEDERLAND B.V., Oeverkruid 15, NL-4941 VV Raamsdonksveer, Netherlands Phone: (31) 0162-510860
TEAC NEDERLAND B.V. Oeverkruid 15, NL-4941 VV Raamsdonksveer, Netherlands Phone: (31) 0162-510210
TEAC ITALIANA S.p.A. Via C. Cantu 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy Phone: 02-66010500
TEAC AUSTRALIA PTY., LTD. 106 Bay St., Port Melbourne, Victoria 3207, Australia Phone: (03) 9646-1733

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.