

**40 GIGABYTE
HARD DISK**



DP-01
Basismodell

DP-01FX mit XLR und Effekten



Das DP-01FX/CD brennt Songs bei Bedarf direkt auf CD. Über das eingebaute CD+RW-Laufwerk kann man zudem Projekte komfortabel sichern und Audiodateien im WAV-Format importieren und exportieren.

8-Spur-Digitalrecording ruck-zuck, ohne all die nervigen Menüs.

Hier sind die preiswerten 8-Spur-Digital-Portastudios fürs Homerecording, die mit einem Digitalmixer im gewohnten Analogfeeling überzeugen. Weil man mit jedem Knopf und jeder Taste auf nur eine Funktion zugreift, lassen sie sich genauso einfach bedienen wie schon das erste kassettenbasierte Portastudio vor mehr als 25 Jahren.

Das **DP-01** hat zwei Klinken-Mikrofoneingänge für die gleichzeitige Aufnahme von zwei Monosignalen oder einer Stereoquelle. Bis zu acht Spuren können in unkomprimierter CD-Qualität aufgenommen werden. Dazu gibt es eine Masterspur für die Aufnahme einer Stereo-Mischung.

Das **DP-01FX** hat zusätzlich XLR-Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung sowie Einschleif- und Summen-effekt-Prozessoren für brillant klingende Mischungen.

Das **DP-01FX/CD** bietet alle oben genannten Merkmale plus ein CD+RW-Laufwerk für die Herstellung eigener Standard-Audio-CDs und zur Sicherung ganzer Projekte oder einzelner Audiodateien.

Merkmale der DP-Serie

- ▶ Achtspur-Aufnahme in unkomprimierter CD-Qualität
- ▶ Aufnahme auf zwei Spuren gleichzeitig
- ▶ Spezielle Stereo-Masterspur für die Mischung
- ▶ In jedem Kanal Regler für Pegel, Pan, Effekt-Send und Höhen-/Tiefen-Klangregelung
- ▶ In jedem Kanal Zweiband-Klangregelung mit wählbaren Frequenzen
- ▶ Zwei Mikrofon-/Lineeingänge (Klinke), davon einer umschaltbar auf Gitarre
- ▶ Effekt-Send und Stereo-Return
- ▶ Stereo-Lineausgang (Cinch-Buchsen)
- ▶ SPDIF-Digitalausgang (optisch)
- ▶ Kopfhörerausgang mit Pegelregler

- ▶ MIDI-Ausgang für MIDI-Timecode oder MIDI-Clock
- ▶ USB-2.0-Port für Datenaustausch mit Computer
- ▶ Editieren wie auf einer Workstation: Abschnitte kopieren, einfügen, verschieben, löschen, Stille einfügen
- ▶ 40-Gigabyte-Festplatte

Zusätzliche Merkmale des DP-01FX

- ▶ Zwei phantomgespeiste XLR-Mikrofoneingänge
- ▶ Eingebauter Hallprozessor
- ▶ Eingebaute Einschleiffeffekte

Zusätzliches Merkmal des DP-01FX/CD

- ▶ Eingebautes CD+RW-Laufwerk

DP-01 · DP-01FX · DP-01FX/CD

Digital-Portastudios™

Technische Daten

Leistungsdaten Audio	
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, +1 dB/-3 dB
Fremdspannungsabstand	>85 dB(A) (22-kHz-TPF)
Verzerrung (THD)	<0,05% (1 kHz, -10 dBV, 22-kHz-TPF, MASTER-Fader in Nominalstellung)

Analogeingänge und -ausgänge	
Eingänge A und B	6,3-mm-Klinke (unsymmetrisch)
Eingangsimpedanz	>10 kOhm 1 MOhm (nur A) wenn Schalter in Stellung GUITAR
Nominaler Eingangspegel	-10 dBV
Maximaler Eingangspegel	+6 dBV
Eingänge A und B	XLR, symmetrisch (nur DP-01FX)
Eingangsimpedanz	2,4 kOhm
Nominaler Eingangspegel	-8 dBu
Maximaler Eingangspegel	+8 dBu
Effektrückführung	2 x 6,3-mm-Klinke (unsymmetrisch)
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Nominaler Eingangspegel	-10 dBV
Maximaler Eingangspegel	+6 dBV
Zuspieleingang (STEREO MIX)	2 x 6,3-mm-Klinke (unsymmetrisch)
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Nominaler Eingangspegel	-10 dBV
Maximaler Eingangspegel	+6 dBV
Lineausgang	2 x Cinch (unsymmetrisch)
Ausgangsimpedanz	1 kOhm
Nominaler Ausgangspegel	-10 dBV
Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Effekt-Ausspielweg (EFFECT SEND)	1 x 6,3-mm-Klinke (unsymmetrisch)
Ausgangsimpedanz	1 kOhm
Nominaler Ausgangspegel	-10 dBV
Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke
max. Ausgangsleistung	30 mW + 30 mW (an 30 Ohm)

Digitalausgang	
DIGITAL OUT	TOSLINK, optischer Ausgang für digitale Audiodaten
Datenformat	SPDIF 1

Stromversorgung und sonstige Daten	
Eingangsspannung des externen Wechselstromadapters	100–240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung des externen Wechselstromadapters	12 V
Ausgangsstrom des externen Wechselstromadapters	2,5 A
Leistungsaufnahme	
DP-01/DP-01FX	15 W
DP-01FX/CD	25 W
Abmessungen über alles (B x H x T)	
DP-01/DP-01FX	452 mm x 110 mm x 307 mm
DP-01FX/CD	452 mm x 130 mm x 307 mm
Gewicht	
DP-01/DP-01FX	4,1 kg
DP-01FX/CD	5,2 kg



Rückansicht DP-01FX/CD

© 2007 TEAC Europe GmbH Alle Rechte vorbehalten. Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Neueste Informationen finden Sie unter www.tascam.de oder www.tascam.com.

www.tascam.de

TASCAM Division · TEAC Europe GmbH
 Bahnstraße 12 · 65205 Wiesbaden · Deutschland
 Telefon: +49 (0) 611 7158-0 · E-Mail: tascam-sales@teac.de

TASCAM 
 MAKE IT HAPPEN