



Die VL-A-Serie umfasst eine Reihe preiswerter, gut klingender Abhörlautsprecher. **VL-A4**, **VL-A5** und **VL-A8** sind Zweigege-Boxen mit 4-, 5- beziehungsweise 8-Zoll-Lautsprecher (10/13/20 cm) und 1-Zoll-Kalottenhoctöner (2,5 cm). Alle Modelle sind aktiv, also mit Verstärkern ausgestattet, und haben symmetrische Anschlüsse (XLR/Klinke kombiniert). Tiefe Gehäuse mit Bassreflexöffnungen (frontseitig bei VL-A5 und VL-A8) erweitern den Frequenzbereich nach unten hin. VL-A5 und VL-A8 verfügen über Regler für die beiden Frequenzbereiche und geben dem Nutzer damit die Möglichkeit, die Wiedergabeeigenschaften den Abhörbedingungen anzupassen.

Der separat erhältliche Subwoofer **LF-S8**, in dessen ventiliertem Gehäuse ein 8-Zoll-Lautsprecher arbeitet, kann mit allen genannten Modellen kombiniert werden, um den Tieftonbereich des Systems zusätzlich zu erweitern.

VL-A4

- ▶ Zweiweg-Monitorlautsprecher
- ▶ Aktivbetrieb über eingebauten 35-Watt-Zweikanalverstärker
- ▶ Direktabstrahlender 4-Zoll-Lautsprecher (10 cm), rückseitige Bassreflexöffnung
- ▶ 1-Zoll-Kalottenhoctöner (2,5 cm)
- ▶ Tiefes Gehäuse für satte Tieftonwiedergabe
- ▶ Magnetische Abschirmung
- ▶ Frequenzbereich (1 W, 1 m): 90 Hz – 23 kHz, ± 3 dB

VL-A5

- ▶ Zweiweg-Monitorlautsprecher
- ▶ Aktivbetrieb über eingebauten 90-Watt-Zweikanalverstärker
- ▶ Direktabstrahlender 5,25-Zoll-Lautsprecher (13 cm), frontseitige Bassreflexöffnung
- ▶ LF-Regler 150/800 Hz
- ▶ HF-Regler 3/8 kHz
- ▶ Hochpassfilter für Betrieb mit Subwoofer LF-S8
- ▶ 1-Zoll-Kalottenhoctöner
- ▶ Tiefes Gehäuse für satte Tieftonwiedergabe, getrennter Raum für Verstärker
- ▶ Magnetische Abschirmung
- ▶ Frequenzbereich (1 W, 1 m): 38 Hz – 23 kHz, ± 3 dB

VL-A8

- ▶ Zweiweg-Monitorlautsprecher
- ▶ Aktivbetrieb über eingebauten 140-Watt-Zweikanalverstärker
- ▶ Direktabstrahlender 8-Zoll-Lautsprecher (20 cm), frontseitige Bassreflexöffnung
- ▶ LF-Regler 150 Hz und 800 Hz
- ▶ HF-Regler 3 kHz und 8 kHz
- ▶ Hochpassfilter für Betrieb mit Subwoofer LF-S8
- ▶ 1-Zoll-Kalottenhoctöner (2,5 cm)
- ▶ Tiefes Gehäuse für satte Tieftonwiedergabe, getrennter Raum für Verstärker
- ▶ Magnetische Abschirmung
- ▶ Frequenzbereich (1 W, 1 m): 30 Hz – 21 kHz, ± 3 dB

LF-S8

- ▶ Subwoofer
- ▶ Aktivbetrieb über eingebauten 50-Watt-Verstärker
- ▶ Direktabstrahlender 8-Zoll-Lautsprecher (20 cm)
- ▶ Tiefes Gehäuse für satte Tieftonwiedergabe
- ▶ Regler für Tiefenabsenkung
- ▶ Kaskadenausgang für den Anschluss eines weiteren Subwoofers
- ▶ Magnetische Abschirmung
- ▶ Frequenzbereich (1 W, 1 m): 30 Hz – 120 Hz, ± 3 dB



VL-A-Serie

Referenz-Monitorlautsprecher



VL-A4



VL-A5



VL-A8



LF-S8

© 2008 TEAC Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Neueste Informationen finden Sie unter www.tascam.de oder www.tascam.com.

www.tascam.de

TASCAM Division · TEAC Europe GmbH
Bahnstraße 12 · 65205 Wiesbaden · Deutschland
Telefon: +49 (0) 611 7158-0 · E-Mail: tascam-sales@teac.de

TASCAM 
MAKE IT HAPPEN