

## Aktuelle Versionen und Updates

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Versionsnummern der Software und Firmware für Portacapture X6:

### Gerätefirmware

v1.02 (aktualisiert von v1.01)

### ASIO-Treiber und Einstellungsfeld für Windows

v1.20 (nicht aktualisiert)

### Fernbedienungs-App Portacapture Control

v1.30 (nicht aktualisiert)

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Software und die neuste Firmwareversion installiert haben.

<https://tascam.de/downloads/Portacapture+X6>

## Version 1.02 (24. April 2023)

### Verbesserungen und behobene Probleme

In seltenen Fällen startete das Gerät nicht wie vorgesehen. Das Problem wurde behoben.

## Version 1.01

### Verbesserungen und behobene Probleme

Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.

## Die Firmwareversion überprüfen

Bevor Sie die Firmware aktualisieren, prüfen Sie, welche Version in Ihrem Portacapture X6 installiert ist.


### Anmerkung

Aus Gründen der Vereinfachung werden in dieser Anleitung die englischsprachigen Seiten und Dialoge verwendet.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Symbol GRUNDEINSTELLUNGEN unten rechts auf dem LAUNCHER.



3. Wählen Sie SYSTEM > INFORMATION.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche SYSTEM.



Unter F/W können Sie die Versionsnummer der Firmware ablesen. Wenn die installierte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die Updateversion aufweist, ist keine Aktualisierung erforderlich.

## Eine SD-Karte für die Aktualisierung vorbereiten

### Wichtig

Bevor Sie die Firmware aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass die Batterien über ausreichend Kapazität verfügen. Sie können das Gerät auch mithilfe des separat erhältlichen Wechselstromadapters Tascam PS-P520U betreiben oder über eine USB-Verbindung mit Strom versorgen.

Das Gerät ist so ausgelegt, dass es die Aktualisierung verhindert, wenn die Batterien zu weit entladen sind.


1. Laden Sie die neueste Firmware von der deutschsprachigen Tascam-Website herunter.
2. Die heruntergeladene Datei ist im ZIP-Format komprimiert. Entpacken Sie sie in einen geeigneten Ordner auf dem Computer.  
Die entpackte Datei mit dem Namen „PortaX6\_XXX.YYY“ oder ähnlich ist die für die Aktualisierung benötigte Datei. (XXX und YYY sind Zahlen.)
3. Setzen Sie eine SD-Karte in das Gerät ein, die zuvor mit dem Portacapture X6 formatiert wurde.

- Verbinden Sie den Portacapture X6 mithilfe eines USB-Kabels mit Ihrem Computer und schalten Sie ihn ein.


### Wichtig

Verwenden Sie keinen USB-Hub, sondern verbinden Sie den Recorder direkt mit einem USB-Anschluss des Computers. Andernfalls kann es sein, dass die Datenübertragung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Zu lange Kabel können Störungen verursachen.

- Rufen Sie im Menü GRUNDEINSTELLUNGEN die Seite WEITERE EINSTELLG. auf.
- Aktivieren Sie die Funktion SD-KARTENLESER.



- Öffnen Sie auf dem Computer den Explorer (Windows). Die SD-Karte sollte im Explorer als externes Laufwerk mit der Datenträgerbezeichnung X6 erscheinen.
- Kopieren Sie die heruntergeladene Firmware-Datei (z. B. PortaX6\_123.101) in den Ordner UTILITY im Laufwerk X6.
- Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, befolgen Sie das übliche Verfahren Ihres Computers zum sicheren Entfernen von Wechseldatenträgern. Wie Sie einen Wechseldatenträger sicher entfernen, erfahren Sie in der Hilfe Ihres Betriebssystems.
- Tippen Sie auf dem Touchscreen auf TRENNEN, um die USB-Verbindung zu trennen. Schalten Sie anschließend den Portacapture X6 aus.



## Die Firmware aktualisieren

- Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte mit der Aktualisierungsdatei ordnungsgemäß in den Kartenschacht eingesetzt ist.
- Halten Sie nun gleichzeitig die Tasten HOME (■) und REC (●) gedrückt, während Sie das Gerät wieder einschalten. Halten Sie beide Tasten so lange gedrückt, bis auf dem Display ein Aktualisierungsdialog erscheint.

### Anmerkung

Sollte die Seite AKTUALISIERUNGSMODUS nicht angezeigt werden, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.




- Drücken Sie die Taste MARK, um die aktuelle Version und Build-Nummer des Geräts sowie die Version und Build-Nummer der Aktualisierungsdatei auf der SD-Karte anzuzeigen.

### Anmerkung

Bei Version 1.00 werden Nachkommastellen der Update-Version nicht korrekt angezeigt.



- Drücken Sie noch einmal die Taste MARK, um die Aktualisierung zu starten.



### Wichtig

Sorgen Sie dafür, dass während der Aktualisierung die Stromversorgung nicht unterbrochen wird. Denken Sie auch daran, während der Aktualisierung die SD-Karte nicht zu entnehmen. Andernfalls kann es passieren, dass sich das Gerät nicht mehr starten lässt.

Am Ende der Aktualisierung schaltet sich das Gerät aus.

- Gehen Sie wie oben unter „Die Firmwareversion überprüfen“ beschrieben vor und vergewissern Sie sich, dass nun die neueste Firmwareversion angezeigt wird.
- Verbinden Sie das Gerät über USB mit einem Computer.
- Löschen Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei aus dem Ordner UTILITY auf der SD-Karte.

Damit ist die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen.