

TASCAM

Produktinformation

CD-Player CD-160



Der CD-160 von Tascam ist ein preiswerter, zuverlässiger CD-Player zur kommerziellen Anwendung. Er verzichtet auf unnötige Spielereien und ist stattdessen auf gute Übertragungsdaten und solide Verarbeitung ausgerichtet. Neben handelsüblichen Audio-CDs kann der CD-160 CD-Rs und CD-RWs abspielen. Koaxiale Digitalausgänge erlauben es, digitale Audiodaten verlustfrei direkt an Aufnahmegeräte weiterzuleiten.

Wichtig für DJs, Clubs und Fitness-Studios: Pitch-Control ermöglicht das Ändern von Tonhöhe und Geschwindigkeit. Auto-Cue und programmierbare Wiedergabe sind nützlich bei Live-Veranstaltungen und in Sendestudios. Dank seinem 19-Zoll-Gehäuse mit zwei Höheneinheiten fügt sich der CD-160 nahtlos in jedes vorhandene Geräteumfeld ein.

Ausstattungsmerkmale

- CD-Player im 19-Zoll-Format mit 2 HE
- kompatibel zu Audio-CD, CD-R und CD-RW
- veränderbare Tonhöhe/ Geschwindigkeit (Pitch-Control, -5% bis +7%)
- Auto-Cue mit LED-Anzeige
- Zeitanzeige für gesamte, verstrichene und verbleibende Spielzeit
- Intro-Check-Funktion
- Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge
- Wiedergabe in programmierter Reihenfolge (bis zu 32 Titel)
- Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, programmierte Titel, Passagen A-B)
- Suchfunktion (Skip/Search)
- Digitalausgang (Cinch, koaxial)
- Analogausgang (Cinch)
- Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregler
- Infrarot-Fernbedienung mit allen Funktionen

Technische Daten

lesbare Medien	8- oder 12-cm-CD, CD-DA, CD-R, CD-RW (einschließlich 80-Minuten-Medien)
Audiokanäle	2
Quantisierung	16 Bit linear
Samplingfrequenz	44,1kHz

Audiodaten

Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, $\pm 1,5$ dB
Fremdspannungsabstand	>90 dB (1 kHz)
Verzerrung (THD)	<0,01% (1 kHz)
Kanaltrennung	>85 dB (1 kHz)
Pitch-Control	-5% bis +7%
Auto-Cue-Pegel	-60 dB

Anschlüsse

Analogausgang	Cinch, unsymmetrisch
Nominalpegel	-10 dBV
Nominalimpedanz	1 kOhm
Digitalausgang	Koaxial, IEC60958 TYP II
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke
Ausgangsleistung	2 x 11 mW an 32 Ohm

Spannungsversorgung und sonstige Daten

Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 104 mm x 304 mm
Gewicht	4,4 kg
mitgeliefertes Zubehör	Infrarot-Fernbedienung RC-150C

TEAC CORPORATION Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan, Phone: (0422) 52-50823-7-3
TEAC AMERICA, INC. 7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640, USA, Phone: (213) 726-0303
TEAC CANADA LTD. 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada, Phone: 905-890-8008
TEAC MEXICO, S.A. De C.V. Privada De Corina, No. 18, Colonia Del Carmen Coyoacan, Mexico DF 04100, Phone: 5-658-1943
TEAC UK LIMITED 5 Marlin House, Marlin's Meadow, The Croxley Centre, Watford, Herts. WD1 8YA, U.K., Phone: 01923-819699
TEAC DEUTSCHLAND GmbH Bahnstrasse 12, D-65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany, Phone: 0611-71580
TEAC FRANCE S.A. Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France, Phone: 01.42.37.01.0217
TEAC BELGIUM NV/SA P.A. TEAC Nederland BV, Oeverkruid 15, NL-4941 VV Ramsdonksveer, Netherlands, Phone: 0031-162-510860
TEAC NEDERLAND BV Oeverkruid 15, 4941 VV Ramsdonksveer, Netherlands, Phone: 0162-510210
TEAC AUSTRALIA PTY.,LTD. Bay Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia, Phone: (03) 9644-2442106
TEAC ITALIANA S.p.A. Via C. Cantù 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy, Phone: 02-66010500

CD-Player CD-160 Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

TASCAM
a whole world of recording